

# D nolux

Арт.: DL20222L1200A Black  
Основание для модульных светильников  
Габариты: L1200xH350 мм  
Потребляемая мощность: макс. 50Вт  
Напряжение: DC 24В  
Цвет: черный  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года  
Made in China

DL20222L1200A Black



Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией по установке.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отключить электричество. Просверлить ударной дрелью отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
3. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
4. Соединить провода, идущие из подвесного комплекта, с проводами Вашей проводки через понижающий трансформатор постоянного тока на 24 Вольт (LPV-60-24).
5. Установить основание согласно схеме.

## ВНИМАНИЕ!

Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольт. Подключение напрямую на 220 Вольт недопустимо!

